

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-221612dをお買い上げいただきありがとうございます。
このブラシレスモーターは「BD-5e」等の翼長1000mm、全備重量800～900gクラスのスポーツ機用に開発されました。ご使用につきましては説明書をよく読み安全に使用してください。

使用上の注意：

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・プロペラを取り付けずにモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。

- 1、ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- 2、ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmaoM-1912-3s(48442)、M-2612-3s(48443)、をお勧めします。
- 3、モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- 4、プロペラの取り付けはプロペラハブPH3.18S8(47621)を使用してしっかりと取り付けして下さい。

仕様：

電圧範囲 6-10 セル、2-3 Li-Po
寸法 28x33 mm
シャフト径 3.18 mm
重量(ケーブル込み) 69 g
推奨機体重量 800 ~ 900 g

使用例：ダイレクトドライブ KV value 1200

		Li-po 2-cell	Li-po 3-cell
APC8x4E	回転数	7600rpm	10900rpm
	電流値	7.4A	14.5A
APC8x6E	回転数	6900rpm	9700rpm
	電流値	10A	18.6A

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金6000円を添えて弊社までお送りください。

保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでOKです。

Tahmazo日本総代理店
株式会社OK模型
〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034
mail@okmodel.co.jp